

# MYAMP

Bluetooth Setup Manual v2.0

藍牙設定手冊



百鳴音響

*All about musical*

## MyAMP Bluetooth Manual v2.0 藍牙設定手冊

MyAMP 搭載了新式的高音質 aptX 藍牙模組, 規格為 BT3.0.

在正面板的藍牙圖號左右兩側, 各有紅、藍 LED 燈各一;

- 配對模式紅、藍 LED 交替閃爍

任何藍牙播放裝置第一次與 MyAMP 連結使用時, 都需要先執行配對; 方法是先切換 MyAMP 到藍牙檔位後, 按一下遙控器上 BTC 按鍵, 此時正面板的紅、藍 LED 將開始交替閃爍, 即進入藍牙配對模式. 此時請開啟播放裝置的藍牙連線功能, 經過數秒鐘時間 MyAMP2 裝置應會出現, 點選 MyAMP2 連線. 成功連結時, MyAMP 的燈號會變成單閃 LED 藍燈, 此時即能開始藍牙無線播放音樂, 記得先播放後再開始增加音量即可; 播放音樂時 MyAMP 藍牙燈號將固定恆亮為藍燈.

同一只播放裝置若斷線後(離開連結範圍, 關閉藍牙, 或是 MyAMP 輸入檔位改變), 想要重新藍牙播放, 請記得重回藍牙設定頁面, 確定開啟藍牙功能, 並再次確認點選 MyAMP2, 即能完成連結.

MyAMP 的藍牙模組共可記憶 8 只不同的播放裝置, 每次要新增裝置時, 請做配對即可; 第九次的配對將取代最早的第一次記憶.



- 完全消除藍牙記憶庫的方式

若需完全消除所有已配對的播放裝置記憶(重設藍牙模組), 方法為長按 BTC 約 8~10 秒, 然後可見紅色 LED 燈連續閃爍五次後恆亮不動, 此時即藍牙模組重置完成; 切換檔位到別處後、再重回藍牙檔位, 這時紅、藍 LED 交替閃爍, MyAMP 直接進入配對模式, 重新完成播放裝置的配對程序後, 即可開始藍牙播放.

## MyAMP 藍牙燈號顯示說明

Bluetooth LEDs	Status
藍燈 ON 2秒, OFF 1秒	目前尚無任何藍牙連結
紅、藍燈 交替閃爍	MyAMP 處於配對模式
藍燈固定 2秒閃爍一次	藍牙裝置已連結, 但未有音樂播放
紅燈連續閃 5次	藍牙記憶庫已完全消除
藍燈恆亮保持	MyAMP 正接收並播放音樂

百鳴音響